Temperaturfühler
Typ: TF 180-9

EGON HARIG flamtron®
Electronic systems Fire alarm systems

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

1. Technische Daten

Länge: (ohne Anschlusslitze und ohne Montage-Set)	61 mm (±1 mm)
Gesamtlänge: (ohne Anschlusslitze, nach der Montage)	max. 80 mm (Hutmutter lose) ca. 76 mm (Hutmutter fest)
Durchmesser: (ohne Montage-Set)	max. 12 mm
Länge der Anschlusslitze: (inkl. Rundstecker)	ca. 220 mm
Gehäusematerial:	Al Mg 3 / High-PEEK
Gewicht:	ca. 25 g
Gehäuseschutzart:	IP 66
Isolierung der Anschlusslitze:	Silikon
Betriebstemperaturbereich:	-25°C bis +180°C
Anschlussverbindung:	Rundstecker und Rundsteckhülsen mit 1 mm^2 Drähten
Befestigung:	in einer Bohrung mit 11,5 mm Durchmesser mit dem Montage-Set
Tkz:	80371 Lieferung: inkl. Montage-Set und (kurze) Montage-Anleitung

2. Alarmschaltpunkt

Die Temperatur, bei der ein Alarm ausgelöst werden soll, wird in der Brandmelde- und Löschzentrale bzw. in der Auswerteeinheit des Temperatur Mess- und Auslösesystems nach Vereinbarung fest eingestellt.

Nur zum Anschluss an Brandmelde- und Löschzentralen sowie an Auswerteeinheiten der Temperatur Mess- und Auslösesysteme der Fa. EGON HARIG GmbH

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

EGON HARIG GmbH
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
Telefax: +49 (0)40 713752-24
E-Mail: egonharig@egonharig.de
www.egonharig.de www.flamtron.de